

GeeThor 取扱説明書

主な特徴

- 15W ワイヤレス出力、磁気ワイヤレス急速充電
- PD+QC22.5W急速充電
- 充電と放電を同時に行うことができ、スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に急速充電できます。
- バッテリー残量のLED表示
- 高品質ポリマー電池採用、安全で安心

1. Apple iPhone 12/13 シリーズと互換性のあるMagSafeモバイルバッテリーとして使用できます。
2. Qiワイヤレス充電プロトコルをサポートするすべての携帯電話と互換性のある、モバイルバッテリーとして使用できます。OP.HW.XM.SAM およびワイヤレス充電をサポートするその他の携帯電話をサポートします。
- 3.ポータブルでコンパクトな有線のモバイル電源としても使用でき、携帯電話の充電の99%以上をサポートします。
4. ワイヤレス充電器として使用でき、テーブルに置いていつでも充電可能です。

機能説明

1. バッテリー残量の確認

スイッチボタンを押すと、LED表示が点灯し、バッテリー残量が数字として表示されます。

2. モバイルバッテリーの充電

電源ボタンを押すと、バッテリー残量が表示されます。USB-Cでモバイルバッテリーを充電しているときは、バッテリー残量表示が点滅します。完全に充電されると点滅が停止します。

3. 電源ボタン

電源ボタンを押すとワイヤレス機能が開始され、電源ボタンを2回押すと動作が停止します。

使用上の注意

※長期間使用しない場合は、3ヶ月に1回以上充電してください。

※使用中、本体が若干熱くなりますが、熱過ぎなければ異常ではありません。

※製品は常に乾燥した状態に保ち、洗浄やこすり洗いに化学薬品を使用しないでください。

※本製品は環境に配慮し、勝手に捨てずに所定の場所でリサイクルしてください。

※子供や一人でこのデバイスを使用できない人は、大人の監督と指導の下でこのデバイスを使用する必要があります。

※このデバイスをぶついたり、分解したり、穴を開けたり、圧迫したり、濡れた環境に置いたりしないでください。

※出力電圧の要件を満たしていない機器にはこのモバイルバッテリーを使用しないでください。誤動作や火災の原因となる可能性があります。

トラブルシューティング

★モバイルバッテリーが充電できない場合：

使用しているUSB-C電源アダプターが適切であるか、使用されているコネクタ、およびアダプターが正常であるかどうかを確認してください。

充電には適切なブランドの電源アダプターを選択することをお勧めします。

★モバイルバッテリーで他の機器を充電できない場合：

モバイルバッテリーの残量が少なすぎます。使用する前に充電してください。モバイル電源の内部回路に障害がある場合は、最寄りの販売店のアフターサービス部門にご連絡ください。

ワイヤレス充電機能

※ 携帯電話をワイヤレス充電器の上に置き、電源ボタンを押してワイヤレス充電機能をオンにします。

※ 充電器を使用してモバイル電源を充電し、同時にワイヤレス充電機能を使用してデバイスを充電する場合、現在の仕様では通常の5Wワイヤレス充電機能のみが利用可能です。

※ モバイル電源の充電プロセス中、満充電状態では、充電プロトコルが5V入力状態に切り替わるため、この時点でワイヤレス充電モードがオンになり、通常の5W充電のみを実行できます。モバイルバッテリーの充電を停止すると、自動的に再起動し、ワイヤレス充電は急速充電モードに入ることができます。

※ PD12V充電器を使用してモバイルバッテリーを充電する場合、この機能は12V電源に対応していないため、ワイヤレス充電機能はオフになります。

製品仕様

電池の種類	リチウムポリマー電池
定格容量	2900mAh(5V2A)
Type-Cポート出力	DC5V-2A/9V-2.22A/12V1.5A
Type-Cポート入力	DC5V=2A/9V=2.22A/12V1.5A
ワイヤレス出力	5W/7.5W/10W/15W
製品サイズ	83.6*62.7*14.5±0.1mm
製品重量	134+5g
使用温度	-10°C～40°C
同梱物	モバイルバッテリー*1、マニュアル*1、充電ケーブル*1